



SPECIFICATIES

Type	Sensor
Behuizing	Kunststof
Brandtijd	10 seconden tot 30 minuten
Detectie	2 tot 8 meter
Daglichtsensor	5 tot 50 lux
Voorgestelde in/opbouw hoogte	1,8 meter muur- en 2,5 tot 6 meter plafondmontage
Voltage	220-240V AC
Garantie	2 jaar

OMSCHRIJVING

De LIGHTLY MOTION SENOR is de ideale oplossing om afzonderlijke lichtbronnen te schakelen op beweging en licht. Door de verfijnde radar techniek kan deze sensor geplaatst worden binnen in een bestaand armatuur zodat de ruimte waar de armatuur zich bevindt geen esthetische wijziging ondergaat. Door de ingenieuze techniek kan deze sensor zo geschakeld worden dat bij voldoende licht in de omgeving hij de bewegingsfunctie niet uitvoert. Maximale belasting 400 Watt.

PRODUCTNUMMER

900030

MAX WATTAGE

400

MATEN

h 25 mm, b 35 m, L 70mm



INSTELMOGEKIJKHEDEN SENSOR

1, Detection area

- I: up to 8m
- II: up to 6m
- III: up to 4m
- IV: up to 3m
- V: up to 2m

	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	●	○	●	50%
IV	○	○	●	25%
V	○	○	○	10%

2, Hold time

Refers to the time period the lamp remains at 100% illumination after no motion detected.

- I: 10s
- II: 30s
- III: 90s
- IV: 3min
- V: 20min
- VI: 30min

	1	2	3	
I	●	●	●	10s
II	○	●	●	30s
III	●	○	●	90s
IV	○	○	●	3min
V	●	●	○	20min
VI	○	○	○	30min

3, Daylight sensor

The sensor can be set to only allow the lamp to illuminate below a defined ambient brightness threshold. The settings are as follows:

- I: Disable*
- II: 50lux, twilight operation
- III: 30lux, twilight operation
- IV: 10lux, darkness operation only
- V: 5lux, darkness operation only

	1	2	3	
I	●	●	●	Disable
II	●	●	○	50lux
III	○	●	○	30lux
IV	●	○	○	10lux
V	○	○	○	5lux

*When set to Disable the daylight sensor will switch on the lamp when motion is detected regardless of ambient light levels.